DELO GEL-Batterien

Die Bestseller der DELO-Reihe sind bereits vorgefüllt und absolut auslaufsicher. Diese Batterien können auch liegend eingebaut werden und haben eine minimale Selbstentladung. Einmal eingebaut, sind sie für viele Jahre ein „Rundum-Sorglos-Paket“.

DELO GEL-HD-Batterien

Diese Starterbatterien haben ein besonders robustes, rüttel- und schlagfestes Gehäuse. Sie wurden speziell für die Anforderungen von Harleys, Buells und großvolumigen Cruisern entwickelt. Die perfekten Kraftpakete für große Bikes:

Nr.	Batterie Typ	Art. No.
27	YTX14HL-BS	10036380
31	YTX20HL-BS	10036381
33	YIX30HL-BS	10036382

Alle weiteren Angaben siehe Tabelle „Technische Informationen“.



Einbauwinkel

lange Lebensdauer

Eigenschaften und Vorteile

- robust
- vorbefüllt und verschlossen
- vorgeladen
- wartungsfrei
- minimale Selbstentladung
- sehr lange Lebensdauer
- Modellvielfalt, für über ca. 1600 Fahrzeugen

Technische Informationen

Nr.	Batterie Typ	Volt	Ah	Ladestrom (A)	Maße (mm) Breite	Tiefe	Höhe	Polanordnung	Anschlusstyp	CCA (-18°C) SAE	Art. No.
1	YTX4L-BS	12	4	0,40	114	71	86	−□□□□+	8	60	10036189
2	YB4L-B	12	5	0,50	120	71	91	−□□□□+	5	70	10036172
3	YTX5L-BS	12	5	0,50	114	70	105	−□□□□+	8	90	10036179
4	YB5L-B	12	5	0,50	120	60	128	−□□□□+	11	80	10036281
5	YTZ7S	12	6	0,60	114	71	106	−□□□□+	8	95	10036188
6	YT7B-BS	12	6	0,60	150	65	92	+□□□□−	8	70	10036287
7	YTX7L-BS	12	7	0,70	114	70	130	−□□□□+	8	120	10036177
8	YTX7A-BS	12	7	0,70	151	87	94	+□□□□−	8	125	10036183
9	YB7L-B	12	8	0,80	136	76	130	−□□□□+	8	120	10036280
10	YT9B-BS	12	8	0,80	150	69	105	+□□□□−	8	90	10036288
11	YTX9-BS	12	9	0,90	151	87	105	+□□□□−	8	145	10036170
12	YB9-B	12	9	0,90	136	76	139	+□□□□−	8	130	10036181
13	YB9L-B	12	9	0,90	135	75	139	−□□□□+	7	150	10050580
14	YTZ10S	12	8,6	0,86	151	87	94	+□□□□−	8	145	10036178
15	YB10L-A2/-B2	12	11	1,10	134	88	145	−□□□□+	8	170	10036184
16	YT12B-BS	12	10	1,00	150	69	130	+□□□□−	8	125	10036182
17	YT12A-BS	12	10	1,00	151	87	105	+□□□□−	8	145	10036283
18	YTZ12S	12	11	1,10	151	87	110	+□□□□−	8	170	10036289
19	YTX12-BS	12	12	1,20	151	87	130	+□□□□−	8	170	10036171
20	YB12A-A	12	12	1,20	134	80	161	+□□□□−	7	145	10036175
21	YB12AL-A	12	12	1,20	134	80	161	−□□□□+	7	145	10036176
22	YTZ14S	12	11,2	1,12	151	87	110	+□□□□−	8	170	10036284
23	YT14B-BS	12	12	1,20	150	69	145	+□□□□−	8	130	10036285
24	YTX14-BS	12	14	1,40	151	87	145	+□□□□−	8	205	10036173
25	YB14L-A2	12	14	1,40	134	88	166	−□□□□+	8	230	10036174
26	YB14-A2	12	14	1,40	134	88	166	+□□□□−	8	230	10036186
27	YTX14HL-BS	12	14	1,40	149	87	144	−□□□□+	10	220	10036380
28	YB16AL-A2	12	16	1,60	205	70	162	−□□□□+	7	190	10036282
29	YTX16-BS	12	16	1,60	150	86	161	+□□□□−	8	220	10050581
30	YTX20CH-BS	12	18	1,80	150	86	161	+□□□□−	8	235	10050582
31	YTX20HL-BS	12	20	2,00	176	87	154	−□□□□+	9	290	10036381
32	51913	12	19	2,10	183	79	171	−□□□□+	4	300	10036185
33	YIX30HL-BS	12	30	3,00	166	130	175	−□□□□+	9	400	10036382
34	Y50-N18L-A	12	20	2,00	205	87	162	−□□□□+	7	240	10036187
35	Y60-N30L-A/-B	12	30	3,00	178	123	166	−□□□□+	4	325	10036180

Anschlusstypen								
Typ Nr.	4	5	6	7	8	9	10	11

BATTERIEZUBEHÖR

Hier findest du Ladetester, Pol-Adapter und mehr:

SCHRAUBERTIPPS

Alles rund ums Thema Batterie Wartung: